HOME CONFORT

KIT DE SURVEILLANCE

Caméra IP : NESSOS

Référence : CAM-E39MB Gencod : 3539290025693

Distribué par la société IDK MULTIMEDIA

NOTICE D'UTILISATION*

Version 1.2

****Veuillez consultez notre site pour obtenir si nécessaire la dernière version des notices.***

MAJ : 07/06/2013

PRÉCAUTIONS

Configuration requise pour votre ordinateur :

- **Configuration matérielle minimale : Processeur (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de mémoire (RAM)**
  Carte réseau Ethernet 10/100 BASE-T
  Carte vidéo VGA d'au moins 64 Mo
- **Système d'exploitation : version à partir de Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows®7, MAC OS 10.5, Linux**
- **Navigateur : version à partir Internet Explorer® 7, Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®**
- **Accès au réseau internet (ex: ADSL Box) ou réseau sans fil WIFI 802.11b/g/n**

Note : la visualisation à distance des images prises par la caméra IP nécessite un réseau Internet en haut débit.

CONTENU DU PACK DE SURVEILLANCE HOME CONFORT

Modèle NESSOS ***Réf: CAM-E59MB***

- **Une Caméra IP Dôme de surveillance et son support murale en applique avec antenne Wifi.**
- **Un kit de fixation mural composé d'une série de vis et de chevilles.**
- **Un câble réseau Ethernet RJ45/RJ45 .**
- **Un adaptateur secteur doté d'un câble de 3 mètre de longueur.**
- **Notice d'utilisation en Français.**
- **Un lien d'installation de l'application et un manuel INSTALLATION RAPIDE.**

Remarque:

L'adaptateur secteur est spécifique à cette caméra, l'utilisation d'un autre type d'adaptateur endommagera votre caméra et annulera toute garantie. Nous consulter impérativement en cas de défaut.

MAJ : 07/06/2013

IMPORTANT

L'utilisateur de ce produit est entièrement responsable et se doit de vérifier que l'utilisation qui en sera faite est conforme à la loi en vigueur pour la vidéo surveillance en France Vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de votre département et la CNIL.

Hors de France et en Europe : Se renseigner auprès des autorités compétentes du pays concerné en matière d'utilisation de produits de vidéo surveillance.

Conseil d'utilisation:

A lire en priorité:

- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

Avertissement :

- Dans le cas d'une panne ou d'une défectuosité de la caméra, ne jamais la démonter ou la réparer vous-même, seule une personne ou une société habilitée par ***Home Confort*** peut le faire.
- Pour une utilisation extérieure, il est conseillé de protéger dans une boite étanche l'ensemble des raccordements de cette caméra, y compris le bloc d'alimentation.
- Évitez les lieux exposés à de fortes vibrations.
- Ne pas poser à proximité de la caméra des téléphones mobiles 2.4 GHz ou d'autres sources radio comme des appareils Bluetooth ou four à micro-onde, cela pourrait engendrer une dégradation des communications WIFI de cette caméra. Éloignez les d'au moins 1 mètre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Tenez cette caméra hors de portée des enfants de moins de 36 mois.**
- **Cette caméra peut être utilisée en extérieur, mais vous devez protéger les raccordements dans une boite étanche (non fournie), y compris le bloc d'alimentation s'il se situe aussi à l'extérieur.**
- **Ne pas connecter l'adaptateur secteur les mains mouillées.**
- **Ne jamais plonger cette caméra dans un liquide (eau, huile, etc.).**
- **Ne pas démonter cette caméra, seule une personne qualifiée peut le faire!**
- **Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné; le produit doit rester dans un espace bien ventilé. La ventilation ne doit pas être obstruée avec des obstacles du type journaux, nappe, rideaux.**
- **Attention: vérifiez les informations de sécurité indiquées sur la prise électrique avant d'installer et d'utiliser cet appareil.**

- **Afin d'éviter tout risque de feu ou de choc électrique, ne pas placer cet appareil sous la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux projections d'eau; les objets censés contenir des liquides, comme un vase, ne doivent pas être placés à proximité de l'appareil.**

ATTENTION :
Vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix.

En fin de vie, ce produit doit être recyclé !

MAJ : 07/06/2013

Description de la caméra*

Vue de Coté

SUPPORT MURAL
3 trous pré-percés pour fixation murale

La caméra se fixe à l'aide de 4 vis, le câble peut de passer sur le dessus ou du coté gauche ou droit. Prévoir une boite étanche pour protéger les raccordements.

Vue du Dessus

ANTENNE WIFI
Emplacement pour visser l'antenne fournie

** photo non contractuelle*

www.home-confort.net

MAJ : 07/06/2013

Description de la caméra*

Détail de la connectique

IMPORTANT:
Pour une utilisation extérieure, il est conseillé de protéger dans une boite étanche (non fournie) l'ensemble des raccordements de cette caméra.

RESET (réinitialisation de la caméra), voir cadre gris ci-dessous

PRISE D'ALIMENTATION
Connectez la fiche de l'adaptateur secteur

PRISE ETHERNET RJ 45
Connexion avec votre accès réseau

VOYANT Jaune
Indique l'activité

VOYANT DE PRÉSENCE RÉSEAU

En cas de blocage de la camera, vous pouvez effectuer un redémarrage de la caméra sans couper l'alimentation, appuyez sur le bouton **Reset** pendant 20 secondes puis relâchez. Vous devez réinstaller la caméra dans votre espace *home-confort .*
Attention le redémarrage de cette camera dure au minimum 1 minute.

** photo non contractuelle*

Description de la caméra*

Vue du Dessous

Après le raccordement électrique de la caméra, le processus d'initialisation peut prendre plusieurs minutes, le système motorisé à l'intérieur du dôme pivote de gauche à droite.

** photo non contractuelle*

Maintenant que votre caméra est installée, enregistrez-la sur la plateforme HOME CONFORT

Référez-vous au manuel fourni dans la boite

INSTALLATION RAPIDE Version 1.2

Pour lancer l'application, écrivez ce lien dans la barre de votre navigateur :

http://service.home-confort.net

et suivez les instructions pour installer votre kit en 5 minutes !

Vous pourrez télécharger la dernière version du manuel d'installation et d'utilisation en vous rendant sur le site :

www.home-confort.net

MAJ : 07/06/2013

INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMERA

Fonctions	Éléments	Description
Capture d'image	Capteur	1/5" CMOS Couleur
	Pixel	300k (640x 480)
	Éclairage Minimum	0,1 Lux (Avec Infrarouge actif)
	Objectif	f: 4-9mm , Zoom optique x3, angle de vue 60°
Vidéo et Audio	Résolution	640 x 480(VGA) / 320 x 240(QVGA)
	Vision nocturne	22 LED Infrarouges jusqu'à 20m de distance
	Compression	MJPEG
	Rafraichissement	Jusqu'à 30 images par seconde
	Rotation d'image	Oui
Interface	Ethernet	10Base-T/100base-TX
	WIFI	802.11b/g/n
	Antenne Wifi	7 db
	Microphone	Non
	Motorisation	Orientation 355°Horizontale / 90° Verticale
Détails Physiques	Alimentation	100-240V~ / DC 5V 2A consommation : 5.5W
	Plage de température de fonctionnement et TH	0℃~55℃ pour un Taux Humidité de 20% ~ 85%
	Dimensions	205mm(L) x 220mm(P) x 120mm(H)
	Poids	1266g

MAJ : 07/06/2013

Je soussigné Monsieur PATRICK PHILIPON
I, the undersigned Mr./ Mrs. (delete as appropriate)

- Société : *IDK MULTIMEDIA (PHÉNIX SARL)*
(Le terme organisme désigne toute personne morale qui n'est pas une société)
Company
(The term organisation covers any legal entity which is not a company)

Adresse : 2 rue de la Pâture – Immeuble Carrière - Unité 5
Address 78420 CARRIÈRES SUR SEINE, FRANCE

Agissant en qualité de : *GÉRANT D' IDK MULTIMEDIA*
Acting in her/his position of

Identification du produit :
Apparatus identification :

Libellé : CAMERA IP HOME CONFORT
Modèle : NESSOS
Référence : CAM-E59MB

Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles des directives :
Declares under his full responsibility that the apparatus described above is in accordance with the essential requirements applicable and in particular with the following criteria of directives:

- ■ **Basse Tension (LVD) : 2006/95/CE**
  Low Voltage Directive
- ■ **Compatibilité Électromagnétique (EMC) : 2004/108/CE**
  Electromagnetic Compatibility
- ■ **Equipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications : 1999/5/CE**
  Radio equipment and telecommunications terminal equipment
- ■ **ROHS 2011/65/EU**
  Risk of Hazardous Substances

Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-dessous ont été appliquées
And the standards and/or technical specifications mentioned below were applied

R&TTE

ETSI EN 300440-1 V1.6.1(2010-08)
ETSI EN 300440-2 V1.4.1(2010-08)
ETSI EN 301489-1 V1.9.2 (2011-09)
ETSI EN 301489-3 V1.4.1 (2002-08)
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

Certificat OTS
N° OTE 130401042-01C du 13-04-2013

ROHS

Rapport de test OTS N°OTR130401027-01 du 13/04/2013

LVD (adaptateur)

EN 60065-1: 2006 +A11: 2008

Certificat WSCT N°WSCT10120275S du 30/12/2010

EMC (adaptateur)

EN 55022: 2006+A1: 2007
EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009
EN 61000-3-3: 2008
EN 55024: 1998 +A1 : 2001 +A2: 2003

Certificat WSCT N°WSCT10120434E du 07/01/2011

ROHS (adaptateur)

Rapport WSCT12080608CHEM du 10/08/2012

Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination, aux spécifications et instructions accompagnant le produit.
Subjected to a use for which it is meant for and a use in accordance with the recommendations and requirements of the instruction manual.

Fait à Carrières-sur-Seine, Le 16/04/2013
Signed in Carrières-sur-Seine,on
(Signature)



MAJ : 07/06/2013

NOTES

Contacts Société

Nous apportons tous les soins nécessaires à l'élaboration de ces produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts :

-Support Application logiciel Home Confort.

Vous rencontrez des problèmes d'installation ou d'utilisation contactez nous, voir ci-dessous:

HOME CONFORT : Assistance Application Clients (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)

E-mail : support@home-confort.net

-Support Matériel, panne produit :

IDK MULTIMEDIA : Assistance Matériel Clients (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h)

E-mail :technique@idkmultimedia.com

-Support Commercial : informations sur les accessoires ou les nouveaux modèles

HOME CONFORT : Renseignements commerciaux (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)

E-mail :commercial@home-confort.net

Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !
Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boite, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.

MAJ : 07/06/2013